

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eri@nt-rt.ru || www.etpribor.nt-rt.ru

Вольтметр щитовой аналоговый постоянного тока ЭВ2233



Вольтметры, милливольтметры, киловольтметры ЭВ2233 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения напряжения постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.

Милли-, кило-, вольтметры ЭВ2233 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах и подпятниках. Рабочее положение горизонтальное и вертикальное.

Характеристики милливольтметров и вольтметров ЭВ2233:

Диапазоны измерения	Класс точности	Ток полного отклонения
0-75 мВ	2,5	10 мА
75-0-75 мВ	1,5	
0-150 мВ	2,5	
150-0-150 мВ	1,5	
0-1 В	2,5	1,0 мА
1-0-1 В	1,5	
0-1,5 В	2,5	

1,5-0-1,5 В	1,5	
0-3 В	2,5	
3-0-3 В	1,5	
0-7,5 В	2,5	
7,5-0-7,5 В	1,5	
0-15	2,5	
15-0-15 В	1,5	
0-30 В	2,5	
30-0-30 В	1,5	
0-50 В	2,5	
50-0-50 В	1,5	
0-75 В	2,5	
75-0-75 В	1,5	
0-150 В	2,5	
150-0-150 В	1,5	
0-250 В	2,5	
250-0-250 В	1,5	
0-300 В	2,5	
300-0-300 В	1,5	
0-500 В	2,5	
500-0-500 В	1,5	

**Характеристики вольтметров и киловольтметров ЭВ2233
с отдельными вспомогательными частями:**

Диапазоны измерения	Класс точности	Способ включения	Ток полного отклонения
0-600 В	2,5	С добавочным сопротивлением ДС 0,6 МОм; 1,0 мА (типа Р102)	1,0 мА
600-0-600 В	1,5		
0-1 кВ	2,5	С добавочным сопротивлением ДС 1,0 МОм; 1,0 мА (типа Р102)	
1-0-1 кВ	1,5		
0-1,5 кВ	2,5	С добавочным сопротивлением ДС 1,5 МОм; 1,0 мА (типа Р102)	
1,5-0-1,5 кВ	1,5		

0-3 кВ	2,5	С добавочным сопротивлением ДС 3,0 МОм; 1,0 мА (типа Р102)	
3-0-3 кВ	1,5		
Температура окружающего воздуха		от минус 50 до +60°С	
Относительная влажность воздуха		95 % при температуре 35 °С	
Масса		0,2 кг	
Габаритные размеры		80x80x50 мм	

По согласованию с заказчиком приборы могут изготавливаться со специальными шкалами и без заливки герметиком.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eri@nt-rt.ru || www.etpribor.nt-rt.ru