

Сигнализатор метана «СМС-15»



Преимущества:

- два мощных режима рабочего света: дальний (основной) - яркое световое пятно в центре зоны освещения с подсветкой периферической области; ближний (вспомогательный) - широкий угол освещения с равномерным распределением;
- совмещенный режим - объединяет основной и вспомогательный режимы;
- возможность регулировки освещенности с помощью пульта программирования или кнопки включения светильника;
- индикация уровня заряда батареи;
- обеспечение функции подтверждения приема сигнала оповещения от радиомодуля МФСБ;
- быстрая замена датчика, не требует полного разбора.

Назначение:

Сигнализатор метана СМС-15 предназначен для автоматического измерения объемной доли метана в атмосфере горных выработок, а также освещения рабочего места горнорабочего.

Применение:

1. Шахты, опасные по газу и/или пыли.
2. Рудники и горнорудные предприятия, в том числе опасные по газу и/или пыли.

Наименование параметра	Значение
Маркировка взрывозащиты	По Ex ia I Ma X
Степень защиты от внешних воздействий	IP 54
Тип источника света	2 светодиода, световой поток 130 лм
Освещенность в рабочем режиме*: • дальний • ближний	• от 3000 до 10000 лк • от 30 до 105 лк
Продолжительность непрерывной работы в рабочем режиме**	10 ... 22 ч
Продолжительность непрерывной работы в аварийном режиме: • с радиомодулем МФСБ • без радиомодуля МФСБ	• Более 36 ч • Более 72 ч
Тип используемой батареи	Li-ion 9000 мАч (сертификат UL1642)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Срок службы	3 года
Габаритные размеры: • блока питания • фары	139 x 51 x 142 мм 74x77 мм
Масса: • прибора • фары	- не более 0,9 кг - не более 0,3 кг
Датчик: 1. тип 2. основная абсолютная погрешность в объемных долях 3. диапазон измерений, в объемных долях метана 4. диапазон задания установки порога срабатывания, в объемных долях метана 5. время срабатывания при скачкообразном изменении объемной доли метана от 0 до 3.2%	1. термокаталитический 2. 0,2 % 3. от 0 до 2,5 % 4. от 0,5 до 2 % 5. не более 12 с
Рабочие условия эксплуатации: • температура окружающей среды • атмосферное давление • относительная влажность окружающего воздуха	- от минус 10 до плюс 40 °С 87,8 - 119,7 кПа (660 - 900 мм рт. ст.) - до 100 % (при температуре 35 °С)

* на расстоянии 1м

** зависит от установленного уровня освещенности

По заказу потребителя для зарядки приборов могут быть поставлены:

- зарядные станции СТАРТ-02, СТАРТ-02.1 на 72 и 36 мест подключения соответственно;
- зарядные панели ЗП-2 на 9 мест для переоборудования имеющихся зарядных столов других производителей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93